Enceinte MARSHALL WOBURN III

Référence du produit: MARSHALL WOBURN III
Catégories: Hifi / Audio, Enceintes Portable
Page du produit:
https://www.avi-sintec.com/site/produit/enceinte-marshall-woburn-iii/

Description

← Retour à la catégorie
Référence produit : MARSHALL WOBURN III
Dernière (et puissante !) recrue, la Woburn III a été repensée avec un nouveau système de transducteurs à trois voies qui délivre une plus grande clarté, que vous l'utilisiez comme système audio ou en tant qu'enceinte télévision. La fonction d'intensité sonore dynamique permet d'ajuster l'équilibre tonal de cette enceinte Bluetooth, pour vous offrir le meilleur de l'audio domestique.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS AUDIO
RÉPONSE EN FRÉQUENCE
35–20,000 Hz
COMMANDES DE BASSE ET D'AIGUS RÉGLABLES
Réglez votre musique grâce aux commandes analogiques sur votre enceinte
STÉRÉO/MONO

Stéréo

NIVEAU MAXIMUM DE PRESSION ACOUSTIQUE

100.5 dB @ 1 m

STRUCTURE EN BOIS

Bass-reflex

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Amplificateur 90 W de classe D pour les woofers

Deux amplificateurs 15 W de classe D pour les médiums

Deux amplificateurs de classe D de 15 Watt pour les tweeters

COMMANDES ET CONNECTIVITÉ

WI-FI

Non

CONNECTIVITÉ FILAIRE

Entrée 3,5 mm

Entrée RCA

Entrée HDMI

COMMANDES DU PANNEAU SUPÉRIEUR

Bouton source

Bouton de contrôle du volume

Bouton de contrôle des basses

Bouton de contrôle des aigus

Bouton Lecture / Pause

Bouton de commande avance / arrière

Interrupteur d'alimentation

SYSTÈME DE MICROPHONE

Non

SERVICE DE COMMANDE VOCALE

Non

SON PERSONNALISÉ

Oui, sur l'enceinte et dans l'application

GAMME BLUETOOTH

10 m

30 ft

BOUTON DE CONTROLE

Non

CONNECTIVITÉ SANS FIL

Bluetooth 5.2

Prêt pour lecture audio via Bluetooth LE Audio

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enceinte Woburn III

Mode d'emploi avec informations légales et de sécurité

Câble d'alimentation

UNITÉ PHYSIQUE

DIMENSIONS

400 x 317 x 203 mm

15.75 x 12.48 x 7.99 in

POIDS

7.45 kg

16.42 lb

DE RÉSISTANCE À L'EAU

Non

COULEURS

Noir

ALIMENTATION

TENSION D'ENTRÉE DE LIGNE

100–240 V

CONSOMMATION D'ÉNERGIE DU RÉSEAU EN MODE VEILLE

Non

FRÉQUENCE DU RÉSEAU

50–60 Hz

APPLICATIONS COMPATIBLES

APPLICATION

Application Marshall Bluetooth (iOS & Android)

Product Gallery